

PROGRAMACIÓN EMISOR HyDom ST3 HD3

1° necesitamos un emisor que ya funcione (A) y el que queremos grabar (B)

2° nos colocamos a 1m. de:




cuadro de la puerta basculante, batiente, enrollable.

3° cogemos el mando A y pulsamos ambos botones durante 2 seg., al oír 1 bip sonoro soltamos



(2seg), oímos 1 bip sonoro y soltamos.

4° **antes de que pasen 10 seg. del paso anterior**, cogemos el mando B y pulsamos el botón que queremos grabar (1seg.) al oír 1 bip sonoro soltamos



(1seg), oímos 1 bip sonoro y soltamos.

5° para finalizar, nos esperamos sin hacer nada 10seg., oímos 2 bips sonoros

El mando B ya está grabado y listo para funcionar

Para grabar el otro botón en otra puerta diferente,

1° necesitamos un emisor que ya funcione (A) y el que queremos grabar (B)

2° nos colocamos a 1m. de:




cuadro de la puerta basculante, batiente, enrollable.

3° cogemos el mando A y pulsamos ambos botones durante 2 seg., al oír 1 bip sonoro soltamos



(2seg), oímos 1 bip sonoro y soltamos.

4° **antes de que pasen 10 seg. del paso anterior**, cogemos el mando B y pulsamos el otro botón que queremos grabar (1seg.) al oír 1 bip sonoro soltamos



(1seg), oímos 1 bip sonoro y soltamos.

5° para finalizar, nos esperamos sin hacer nada 10seg., oímos 2 bips sonoros

El mando B ya está grabado y listo para funcionar en dos puertas