


PROGRAMACIÓN EMISOR HyDom TERRA

MÉTODO 1

1º Buscamos el cuadro de maniobras de la puerta, y nos situamos a 1-2m. aprox.




2º cogemos **un mando que ya funcione** y pulsamos los 3 botones a la vez. 1 seg.



Es ese momento oiremos un pitido en el cuadro.

3º cogemos **el mando nuevo** y pulsamos 1 seg. el botón que deseemos programar.



Es ese momento oiremos un pitido en el cuadro.

4º sin hacer nada, esperamos unos 10 seg. hasta que el receptor emita 2 pitidos seguidos


5º ya podemos usar nuestro mando nuevo.

MÉTODO 2

1º Buscamos el cuadro de maniobras de la puerta, y nos situamos a 1-2m. aprox.




2º cogemos **un mando que ya funcione** y pulsamos el botón semilla (ubicado en la parte posterior del mando) con un objeto punzante durante 1 seg.



Es ese momento oiremos un pitido en el cuadro.

3º cogemos **el mando nuevo** y pulsamos 1 seg. el botón que deseemos programar.



Es ese momento oiremos un pitido en el cuadro.

4º sin hacer nada, esperamos unos 10 seg. hasta que el receptor emita 2 pitidos seguidos

5º ya podemos usar nuestro mando nuevo.

MÉTODO 3


1º Buscamos el cuadro de maniobras de la puerta



2º quitamos los 4 tornillos de la tapa



3º localizamos el botón del receptor



4º pulsamos el botón del receptor durante 2 seg. aprox. hasta que se encienda el led rojo y oigamos un pitido



5º cogemos el mando nuevo y pulsamos 1 seg. el botón que deseemos programar.

Es ese momento oiremos un pitido.



6º sin hacer nada, esperamos unos 10 seg. hasta que el receptor emita 2 pitidos seguidos

7º ya podemos poner de nuevo la tapa del cuadro y usar nuestro mando nuevo.